

Verbindingsinstellingen internet bij gebruik eigen modem.

Om internet te gebruiken met je eigen modem, dien je meestal het modem hiervoor in te stellen. Sommige modems hebben een configuratie voor Odido Internet al in het modem voorgeprogrammeerd staan. Zorg dat je altijd de laatste firmware op je modem hebt, zodat je ook de juiste instellingen hebt. Mocht deze optie niet op jouw modem zitten, dan kan je met onderstaande instellingen het modem configureren.

Instellingen modem

Voor glasvezelaansluitingen (Fiber via WAN / SFP) dien je het modem achter de ONT aan te sluiten. De instellingen voor het gebruik van een eigen ONT zie je verderop in dit document.

Gebruik eigen ONT

Om een eigen ONT te gebruiken, dien je een ONT te nemen die geschikt is voor het gebruik op je netwerk. Als je begrijpt wat de risico's hiervan zijn, kan je via onze klantenservice een verzoek indienen om je eigen ONT te registreren. Binnen enkele dagen zal de ONT de verbinding verliezen. Vanaf dat moment kan je je eigen ONT aansluiten. Let er bij het aansluiten op dat je de glazen connector niet aanraakt. Dit kan de verbinding nadelig beïnvloeden. Op ons netwerk kun je alleen een XGSPON ONT of een XGSPON SFP gebruiken.

WAN	Fiber via WAN / SFP
VPI/VCI	X
Mode	Routing
Encapsulation	IPoE
Encapsulation ATM	X
Servicecategorie ATM	X
IPv4/IPv6 Mode	IPv4
VLAN	Enable 802.1p: 0 802.1q: 300
MTU	1500
NAT	✓
IGMP Proxy	X
IP Address	DHCP
Default Gateway	✓